

26 800mAh
MULTIFUNCTIONAL
LAPTOP POWER BANK

CS | SK | HU | EN | BG | SR | PL | LT | ET
LV | RO | HR | SL | MK | FR | ES | IT | DE | PT

EPIC | BE
PROUD

EPI-NA-PB_WR26

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme že jste si zakoupili náš produkt, věříme že s ním budete spokojeni.

Popis produktu

Typ baterie: Li-Polymer

Kapacita: 26 800mAh

Vstup 1 (USB-C): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Vstup 2 (DC): 12V-24V/3.5A

Výstup 1 (USB-C): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max.)

Výstup 2 (USB-C): 5V/3A, 9V/3A (27W max.)

Výstup 3 (DC): 12V/3A, 16V/3A, 19V/3A, 24V/3A (72W max.),

Výstup 4 (USB-A): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.),

Výstup 5 (USB-A): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.),

Bezdrátové nabíjení: 5W/7.5W/10W

Rozměry produktu: 155x111x25mm

Váha: 557g

Materiál: plast

Obsah balení

1x 26 800mAh Multifunctional Laptop Power Bank

1x USB-C na USB-C kabel

1x DC na 5.5mm DC kabel

1x 2 USB-A na auto kabel

1x návod k použití

LED digitální display

1. Digitální display zobrazuje procenta nabití power banky od 1% do 100%
2. Při vybití power banky zůstává display svítit.
3. Při dobíjení power banky display bliká.
4. Pokud display ukazuje 100, je power banka nabitá.
5. Pokud display zobrazuje Lo, je power banka vybitá.

LED indikace při bezdrátovém nabíjení:

1. Indikátor svítí modře a automaticky se vypíná po 30 sekundách, pokud nenabíjí žádné zařízení
2. Indikátor svítí červeně v případě bezdrátového nabíjení vašeho zařízení

Návod k použití

Nabíjení externí baterie:

1. Připojte 5.5mm DC plug do adaptéru a druhou stranu zapojte do DC portu na produktu
2. Power banku můžete dobít také pomocí auto-nabíječky.
3. Připojte USB-C kabel do USB-C 60W vstupu a druhý konec kabelu zapojte do adaptéru.

Power banka funguje k dobíjení většiny USB přístrojů.

1. Zapojte USB kabel do power banky.
2. Druhý konec kabelu zapojte do svého zařízení.
3. Pokud je zařízení zapojené správně, stisknete zapínací tlačítko power banky a ta začne vaše zařízení automaticky nabíjet.
4. Po dokončení nabíjení, jednoduše odpojte své zařízení od power banky.

Nabíjení pomocí DC portu:

1. Tento 5,5 mm DC port je vhodný pro nabíjení notebooku, který má DC port.
2. Při cestování v terénu může také napájet reproduktory, světla a éterová zařízení pomocí stejnosměrného napájecího portu.
3. Pokud autobaterie nenastartuje motor z důvodu vybití, lze k zapalovači cigaret připojit doplňkovou nabíječku do auta, která doplní výkon autobaterie s maximálním výstupním výkonem 72W.
4. Tento výrobek nemůže nastartovat motor přímo. Může napájet pouze 12V baterii, aby zajistil dostatek energie pro nastartování motoru.
5. Doba potřebná k nabití baterie vozidla pro nastartování motoru závisí na skutečné situaci zdvihového objemu vozidla a baterie, obvyklá doba trvání je více než 35 minut. Auto by mělo být schopné podporovat zpětné nabíjení zapalovače cigaret.

Bezdrátové nabíjení:

Vložte smartphone se standardem Qi do oblasti bezdrátového nabíjení v horní části power banky a zapněte vypínač, abyste mohli smartphone rychle nabít. Maximální výkon je 10W.

Zapínací/přepínací tlačítko:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund spustíte výstupní napětí stejnosměrného portu; kontrolka 12V začne blikat, stisknutím tlačítka lze postupně menit výstupní napětí 12V - 16V - 19V - 24V.
2. Stisknutím tlačítka pětikrát za sebou zapnete režim nabíjení baterie automobilu. Ikona 12V bude trvale svítit. V tuto chvíli je výstup stejnosměrného portu 13,6V, maximálně 72 W. Během procesu nabíjení stisknutím tlačítka pětikrát vypnete výstup stejnosměrného portu.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce, předejete tak možnému poškození přístroje či případným škodám. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení.

1. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí, či jiné deformaci baterie, která by mohla mít za následek narušení její funkčnosti.
2. Baterii nerozebírejte ani žádným jiným způsobem nenarušujte.
3. Nevystavujte tento výrobek vlhkosti, ani ho neponořujte do kapalin. Pouze uchovávání baterie v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Baterii skladujte a používejte při teplotách mezi 0°C-45°C.
4. K bezdrátové nabíjecí ploše nepřibližujte žádná magnetická a kovová zařízení jako například defibrilátory či kreditní karty.
5. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, při vystavení teplotám vyšším než 60°C může dojít k jejímu poškození.
6. Dobíjejte externí baterii minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
7. Baterie se při nabíjení i používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost případnému extrémnímu zahřívání baterie, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě baterii neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika.
8. Po úplném nabití odpojte zařízení od zdroje energie, zaručíte tak delší životnost baterie.
9. Při nabíjení více jak jednoho zařízení současně může dojít ke snížení nabíjecího výkonu power banky.
10. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
11. Varování před použitím výrobku se přesvědčte že se vaše zařízení shoduje s napětím, v opačném případě může dojít k poškození vašeho zařízení

Vyloučení odpovědnosti

Tato externí baterie je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím baterie a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předjezte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidaci tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt, veríme že s ním budete spokojní.

Popis produktu

Typ batérie: Li-Polymér

Kapacita: 26 800mAh

Vstup 1 (USB-C): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Vstup 2 (DC): 12 V – 24 V/3,5 A

Výstup 1 (USB-C): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W max.)

Výstup 2 (USB-C): 5 V/3 A, 9 V/3 A (27 W max.)

Výstup 3 (DC): 12 V/3 A, 16 V/3 A, 19 V/3 A, 24 V/3 A (72 W max.),

Výstup 4 (USB-A): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.),

Výstup 5 (USB-A): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.),

Bezdrôtové nabíjanie: 5 W/7,5 W/10 W

Rozmery produktu: 155 × 111 × 25 mm

Hmotnosť: 557 g

Materiál: plast

Obsah balenia

1× 26 800mAh Multifunctional Laptop Power Bank

1× USB-C na USB-C kábel

1× DC na 5,5 mm DC kábel

1× 2 USB-A na auto kábel

1× návod na použitie

LED digitálny displej

1. Digitálny displej zobrazuje percentá nabitia power banky od 1 % do 100 %.
2. Pri vybití power banky zostáva displej svietiť.
3. Pri dobíjaní power banky displej bliká.
4. Pokiaľ displej ukazuje 100, je power banka nabitá.
5. Pokiaľ displej zobrazuje Lo, je power banka vybitá.

LED indikácia pri bezdrôtovom nabíjaní:

1. Indikátor svieti modro a automaticky sa vypína po 30 sekundách, pokiaľ nenabíja žiadne zariadenie.
2. Indikátor svieti červeno v prípade bezdrôtového nabíjania vášho zariadenia.

Návod na použitie**Nabíjanie externej batérie:**

1. Pripojte 5,5 mm DC plug do adaptéra a druhú stranu zapojte do DC portu na produkte.
2. Power banku môžete dobiť tiež pomocou auto-nabíjačky.
3. Pripojte USB-C kábel do USB-C 60 W vstupu a druhý koniec kábla zapojte do adaptéra.

Power banka funguje na dobíjanie väčšiny USB prístrojov.

1. Zapojte USB kábel do power banky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do svojho zariadenia.
3. Pokiaľ je zariadenie zapojené správne, stlačte zapínacie tlačidlo power banky a tá začne vaše zariadenie automaticky nabíjať.
4. Po dokončení nabíjania jednoducho odpojte svoje zariadenie od power banky.

Nabíjanie pomocou DC portu:

1. Tento 5,5 mm DC port je vhodný na nabíjanie notebooku, ktorý má DC port.
2. Pri cestovaní v teréne môže tiež napájať reproduktory, svetlá a éterové zariadenia pomocou jednosmerného napájacieho portu.
3. Pokiaľ autobatéria nenašartuje motor z dôvodu vybitia, je možné k zapalovaču cigariet pripojiť doplnkovú nabíjačku do auta, ktorá doplní výkon autobatérie s maximálnym výstupným výkonom 72 W.
4. Tento výrobok nemôže naštartovať motor priamo. Môže napájať iba 12 V batériu, aby zaistil dostatok energie na naštartovanie motora.
5. Čas potrebný na nabitie batérie vozidla na naštartovanie motora závisí od skutočnej situácie, zdvihového objemu vozidla a batérie, obvyklý čas trvania je viac ako 35 minút. Auto by malo byť schopné podporovať spätné nabíjanie zapalovača cigariet.

Bezdrôtové nabíjanie:

Vložte smartfón so štandardom Qi do oblasti bezdrôtového nabíjania v hornej časti power banky a zapnite vypínač, aby ste mohli smartfón rýchlo nabiť. Maximálny výkon je 10 W.

Zapínacie/prepínacie tlačidlo:

1. Dlhým stlačením tlačidla na 2 sekundy spustíte výstupné napätie jednosmerného portu; kontrolka 12 V začne blikáť, stlačením tlačidla je možné postupne meniť výstupné napätie 12 V – 16 V – 19 V – 24 V.
2. Stlačením tlačidla päťkrát za sebou zapnete režim nabíjania batérie automobilu. Ikona 12 V bude trvalo svietiť. V tejto chvíli je výstup jednosmerného portu 13,6 V, maximálne 72 W. Počas procesu nabíjania stlačením tlačidla päťkrát vypnete výstup jednosmerného portu.

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a prevádzkové inštrukcie, predídete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadným škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

1. Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, prehnutiu, pretlačeniu, či inej deformácii batérie, ktorá by mohla mať za následok narušenie jej funkčnosti.
2. Batériu nerozoberajte ani žiadnym iným spôsobom nenarušujte.
3. Nevystavujte tento výrobok vlhkosti, ani ho neponárajte do kvapalín. Iba uchovávanie batérie v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Batériu skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C – 45 °C.
4. K bezdrôtovej nabíjacej ploche nepribližujte žiadne magnetické a kovové zariadenia ako napríklad defibrilátory či kreditné karty.
5. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, pri vystavení teplotám vyšším ako 60 °C môže dôjsť k jej poškodeniu.
6. Dobíjajte externú batériu minimálne každé tri mesiace, a to aj v prípade, keď ju nepoužívate.
7. Batéria sa pri nabíjaní aj používaní môže zahrievať. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť prípadnému extrémnemu zahrievaniu batérie, ktoré môže indikovať problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade batériu neodkladne odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
8. Po úplnom nabití odpojte zariadenie od zdroja energie, zaručíte tak dlhšiu životnosť batérie.
9. Pri nabíjaní viac ako jedného zariadenia súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu power banky.
10. Uchovávať batériu mimo dosahu detí.
11. Varovanie – pred použitím výrobku sa presvedčte, že sa vaše zariadenie zhoduje s napätím, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.

Vyloučení odpovědnosti

Tato externí baterie je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím baterie a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesie žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!