

Montážní Aku lampa / CZ
Montážna Aku lampa / SK
Munkalámpa, tölthető, beépített akkuval / HU
Akku-Werkstattlampe / DE

.....



.....

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 12. 5. 2016

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

I. Technické údaje

Objednávací číslo	8862260/43127
Počet LED diod	60 (model 8862260)/24 (model 43127)
Materiál těla	polykarbonát, transparentní
Parametry zabudovaného akumulátoru	Ni-MH; 3,6 V; 1800 mAh
Nabíjecí napětí/proud svítilny	6 V DC; 300 mA
Doba nabíjení z úplného vybití	4,5 hod.
Doba svícení z plně nabitého akumulátoru	4-5 hod.
Světelný tok	125 lm (8862260)/350 lm (43127)
Doba životnosti LED	100 000 hod.
Teplota pro použití svítilny	-25°C až 45°C
Krytí svítilny (nikoli nabíječky)	IP44 (ochrana proti stříkající vodě)
Hmotnost svítilny	220 g (8862260)/420 g (43127)

PARAMETRY NABÍJEČKY	
Napájecí napětí/frekvence nabíječky	220-240 V ~50 Hz
Výstup nabíječky	6 V DC/300 mA
Krytí nabíječky	IP20

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Před použitím přístroj zkontrolujte, zda nějaká část svítilny a nabíječky není poškozena, zejména kryt a vidlice nabíječky do zásuvky pro 230 V. Je-li nabíječka poškozena, nepoužívejte ji a zajistěte její náhradu za originální nabíječku od výrobce. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat jinou nabíječku, která není přímo určena pro tuto svítilnu.

NABÍJENÍ SVÍTLNÝ PROSTŘEDNÍCTVÍM 12 V ZÁSUVKY CIGARETOVÉHO ZAPALOVAČE

- U modelu svítilny 43127 se konektor nabíječky zasune do dodávaného adaptéru (mezičlenu), který se magnetickou silou přichytí na magnetické konektory akusvitilny. U modelu 8862260 se konektor nabíječky zasune přímo do konektoru v rukojeti svítilny.

- Svítilnu je možné s výhodou nabíjet prostřednictvím 12 V zásuvky automobilu pro použití svítilny jako zdroje světla při cestování či kempování apod..



- Aby bylo možné svítilnu skrze 12 V zásuvku nabít při vypnutém motoru vozidla, je nutné zkontrolovat, zda je v zásuvce přítomno napětí. Pokud není, ověřte, zda není nutné klíček startování přepnout do první pozice. Přítomnost napětí ve 12 V zásuvce, tj. proces nabíjení, je signalizována rozsvícením kontrolní LED diody na svítilně. Pokud není přítomno napětí v zásuvce, připadá v úvahu, že je nefunkční pojistka, která jisti 12 V zásuvku, či je nefunkční pojistka ve 12 V konektoru, který je dodáván se svítilnou.
- Pro kontrolu/výměnu pojistky ve 12 V konektoru odšroubujte čepičku konektoru a vyjměte pojistku. Na pojistce je uvedena hodnota proudu v ampérech. Nová pojistka je k dostání v prodejně s auto-moto potřebami.



- V případě, že 12 V zásuvka není pod napětím v přední části vozidla, ověřte, zda není pod napětím zásuvka v zavazadlovém prostoru vozidla, kde je tato zásuvka určena pro připojení autochladičky a tato zásuvka může být připojena na jiný okruh, než zásuvka v přední části vozidla.


- Pokud bude svítilna dobíjena při vypnutém motoru vozidla, nedoporučujeme ji nabíjet, pokud máte vybitou autobaterii (s napětím o 12,3 V a méně při teplotě nad 15°C, při nižších teplotách musí být svorkové napětí autobaterie vyšší). Napětí na svorkách autobaterie lze zjistit voltmetrem nebo battery testerem nejlépe min. 2 hodiny po vypnutí motoru zasunutím 12 V konektoru battery testeru přímo do 12 V zásuvky vozidla (např. battery a alternator tester Extol® Premium 8897310, viz webová stránka Extol.).
- Proces nabíjení a plné nabití jsou signalizovány LED diodou na svítilně. Akusvitilnu mějte při nabíjení zhasnutou, jinak to poškozuje akumulátor.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K AKUMULÁTORU A NABÍJEČCE

- Nabíječka je určena pro použití v rozsahu napětí 220-240 V ~50 Hz. Před připojením nabíječky do zásuvky zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá uvedeným specifikacím napětí. Před zasunutím nabíječky do zásuvky s napětím zkontrolujte, zda není poškozena. Poškozenou nabíječku nepoužívejte a zajistěte její náhradu.
- Před zasunutím nabíječky do zásuvky s napětím vždy nejprve připojte konektor nabíječky do svítilny a nikoli v opačném pořadí kroků. Po nabití před odpojením nabíječky ze zásuvky s el. proudem nejprve odpojte konektor nabíječky od svítilny.
- Při špatném zacházení s akusvitilnou může dojít k úniku elektrolytu z akumulátoru. Zamezte kontaktu elektrolytu s pokožkou. Dojde-li k potřísnění pokožky, důkladně ji umyjte vodou. V případě zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a konzultujte s lékařem. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zamezte používání nabíječky osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Svítidlu nabíjejte v suchém prostředí a dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala voda. Nabíječka je určena pro použití pouze v uzavřených prostorech a je nutné ji chránit před deštěm a vysokou vlhkostí. Nabíječka nemá ochranu proti škodlivému vniknutí vody, jako svítidlo, která má ochranu proti stříkající vodě.
- Nabíječku udržujte čistou a neprovazujte ji na snadno vznětlivém povrchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru.
- Akusvitilnu nabíjejte jen po dobu potřebnou k nabíjení.
- Akusvitilnu nabíjejte pouze originální nabíječkou, která je dodávána výrobcem k danému modelu svítidly. Použití nabíječky s jinými výstupními parametry může vést k nebezpečným situacím (např. požáru, či výbuchu).
- Akusvitilnu nabíjejte v rozmezí teplot $0^{\circ}\text{C} < t \leq 40^{\circ}\text{C}$. Mimo tento teplotní rozsah musí být zajištěna teplotní kompenzace okolím.
- Akumulátor akusvitilny chraňte před krátkodobým způsobením přemostěním kontaktů v konektoru, např. kovovými předměty či kovovým prachem. Zkrat akumulátoru může vést k požáru či výbuchu akumulátoru zabudovanému ve svítidně.
- Akumulátor svítidly (akusvitilny) chraňte před nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením, teplotami vyššími než 45°C , akumulátor nikdy neotvírejte, akumulátor nikdy nespalujte.
- Při poškození a nevhodném používání svítidly/akumulátoru z něho mohou unikát páry. Zajistěte dobré odvětrání a přívod čerstvého vzduchu při nabíjení. Výpary dráždí dýchací cesty. V případě potíží vyhledejte lékaře.
- Konektor nabíječky, vidlici nabíječky do zásuvky s el. proudem a konektor akusvitilny udržujte čisté a chraňte je před zanesením a poškozením či deformací.

ODKAZ NA ŠTÍTKY A PIKTOGRAMY



	Před použitím si přečtěte návod.
	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Dvojitá izolace.
	Zásuvka určená pro dobíjení akumulátorové baterie stejnosměrným proudem.
	Stejnoseměrné napětí.
	Teplotná pojistka nabíječky.
	Nabíječka je určena pro použití pouze v uzavřených prostorech. Nutno chránit před vniknutím vody a vysokou vlhkostí.
	Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný výrobek dle směrnice 2012/19 EU nesmí být vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdán k ekologické likvidaci do sběru elektrozařízení. Z přístroje uživatel či pracovník elektrosběru musí vyjmout akumulátor.
	Demontovaný akumulátor dle směrnice 2006/66 ES nesmí být vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdán na příslušném sběrném místě baterií.
	Trojitá izolace.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!