AVACOM Prisma PD-20s Power Bank - Návod k použití CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt AVACOM. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace.

Obsah balení
Power Bank AVACOM Prisma PD-20s
Kabel USB-C / USB-C
Návod k použití



Popis produktu
1. Výstup Smart USB
2. Výstup Smart USB
3. USB-C (Type C) vstup a výstup
4. Micro USB vstup
5. Tlačítko pro zjištění stavu nabití
6. Indikátor stavu nabití

Nabíjení Power Banky
Power Banku AVACOM Prisma PD-20s lze nabíjet jedním ze dvou vstupů. Přes Micro USB vstup (4) nebo přes konektor USB-C (3). Power Banku můžete nabíjet nabíječkou s výstupem 5 V a konektorem Micro USB. Pro rychlejší nabíjení je optimální využít nabíječku s vyšším výstupním proudem (2 A a více). Při nabíjení přes konektor USB-C je optimální využít nabíječku podporující technologii Power Delivery, se kterou je možné Power Banku nabít za méně než tři hodiny. Nabíjení je signalizováno LED diodami. Plné nabití Power Banky je signalizováno čtyřmi svítícími LED diodami (6).

Kontrola stavu nabití baterie
Pro kontrolu stavu nabití baterie stiskněte tlačítko (5). Pokud svítí všechny 4 LED diody, je Power Banka nabita na 75–100 %. 3 LED diody značí nabití 50–75 %. 2 LED diody značí nabití 25–50 %. 1 LED dioda značí 5–25 % nabití.

Použití Power Banky
Pro nabíjení Vašich zařízení pomocí Power Banky jsou určeny 2 konektory USB A a 1 konektor USB-C. Po připojení nabíjeného zařízení (smartphonu, tabletu...) se Power Banka automaticky aktivuje a začne zařízení nabíjet. Při použití výstupu USB-A (1) nebo (2) nabíjí Power Banka napětím 5 V a proudem až 2.4 A podle potřeb připojeného zařízení. Při použití výstupu USB-C (3) nabíjí Power Banka připojené zařízení napětím 5 V a proudem až 3 A podle potřeb připojeného zařízení. Pokud Vaše zařízení podporuje Power Delivery a použijete k nabíjení přiložený nebo jiný vhodný USB-C kabel, tak Power Banka automaticky zvýší výstupní výkon až na 45 W. V případě použití nekompatibilního kabelu lze využít pouze výstup 5V 3A (15W). Nabíjecí proud 3 A dokáží využít některé smartphony a notebooky vybavené USB-C konektorem. Po nabití nebo odpojení nabíjeného zařízení se Power Banka automaticky vypne.

Bezpečnostní prvky Power Banky
Ochranné teplotní čidlo: Power Banku lze nabíjet při teplotách 0–45 °C, při překročení teploty 45 °C Power Banka sníží nabíjecí proud. Při teplotách vyšších než 55 °C se Power Banka automaticky přestane nabíjet. Power Banku můžete používat do teploty 55 °C, při překročení této teploty se automaticky deaktivují výstupy. Výstupy se opět aktivují až po snížení teploty Power Banky. Další elektronické ochranné prvky: Inteligentní ochranné funkce proti přebití, podvybití, přepětí a zkratu.

Instrukce a bezpečnostní pokyny
Power Banku před prvním použitím nabijte.
Plné kapacity dosáhne Power Banka po 3–5 nabitích.
Power Banku skladujte v nabitém stavu, jednou za půl roku Power Banku zkontrolujte a nabijte.
Pro nabíjení technologií Power Delivery používejte přiložený nebo jiný USB-C kabel podporující tuto technologii.
Nevhazujte do ohně, dlouhodobě nevystavujte teplotám vyšším než 40 °C.
Produkt není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Power Banku nezkratujte, nerozebírejte ani jinak mechanicky neupravujte.
Chraňte před vlhkem a tekutinami.
Power Banku používejte jen pro účely, pro které je určena.

Pokud Power Banka nenabíjí připojené zařízení, zkontrolujte stav nabití. Vybitou Power Banku před opětovným připojením zařízení nabíjejte minimálně 2–3 hodiny.

Recyklace
Pokud dojde k ukončení životnosti baterie, nevhazujte ji do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte na sběrném místě určeném pro sběr baterií a akumulátorů. Recyklační symboly jsou uvedeny přímo na produktu.

Technická specifikace
Typ a kapacita akumulátoru: Li-Ion 20 000 mAh / 74 Wh

Vstup:
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Výstup:
2 x Smart USB: 5 V / 2,4 A (každý) • 5 V / 3,4 A (celkem)
USB Type-C (PD): 5V / 3A • 9V / 3A • 12V / 3A • 15V / 3A • 20V / 2,25A
Maximální výstupní výkon 60 W.

Rozměry: 184 x 80 x 22 mm
Hmotnost: 480 g

Vyrobeno v Číně pro AVACOM s.r.o.

AVACOM Prisma PD-20s Powerbank - Gebrauchsanweisung DE/AT/CH

Wir danken Ihnen, dass Sie das Produkt AVACOM gekauft haben. Vor seinem Gebrauch lesen Sie bitte aufmerksam folgende Informationen.

Inhalt der Packung
Powerbank AVACOM Prisma PD-20s
Kabel USB-C / USB-C
Gebrauchsanweisung



Beschreibung des Produktes
1. Ausgang Smart USB
2. Ausgang Smart USB
3. USB-C (Type C) Input und Output (Zutritt und Ausgang)
4. Micro USB Input (Zutritt)
5. Taste für die Festellung des Zustandes der Batterieladung
6. Indikator des Zustandes der Batterieladung

Powerbank Ladung
Die Powerbank AVACOM Prisma PD-20s kann durch einen der zwei Inputs geladen werden. Durch Micro USB Input (4) oder durch den Konnektor USB (3). Die Powerbank können Sie mit dem Ladegerät mit Ausgang 5 V und mit dem Konnektor Micro USB laden. Für eine schnellere Ladung ist optimal, ein Ladegerät mit dem höheren Ausgangsstrom (2A und mehr) zu benutzen. Beim Laden über den USB-C Anschluss ist die Verwendung eines Ladegerätes optimal, das die Power Delivery Technologie unterstützt, mit der die Powerbank in weniger als drei Stunden aufgeladen werden kann. Der Ladevorgang wird mit LED Dioden signalisiert. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist wird dies durch vier leuchtende LED Dioden angezeigt (6).

Kontrolle des Zustandes der Batterieladung
Für die Kontrolle des Zustandes der Batterieladung drücken Sie die Taste (5). Falls alle 4 Dioden leuchten, ist die Powerbank auf 75–100 % geladen. 3 LED Dioden bezeichnen die Ladung auf 50–75 %. 3 LED Dioden bezeichnen die Ladung auf 25–50 %. 1 Diode bezeichnet die Ladung auf 5–25 %.

Benutzung der Powerbank
Zum Laden Ihrer Geräte mit Hilfe der Powerbank sind 2 USB A Anschlüsse und 1 USB-C Anschluss bestimmt. Nachdem Sie das aufzuladende Gerät (Smartphone, Tablet...) anschließen wird die Powerbank automatisch aktiviert und der Ladevorgang beginnt. Wenn Sie den USB-A (1) oder (2) Ausgang verwenden lädt die Powerbank mit einer Stromspannung von 5V und einem Strom von bis zu 2,4 A je nach dem angeschlossenen Gerät. Wenn Sie den USB-C (3) verwenden lädt die Powerbank das angeschlossene Gerät mit einer Stromspannung von 5 V und einem Strom von bis zu 3 A je nach dem Bedarf des angeschlossenen Gerätes. Wenn Ihr Gerät Power Delivery unterstützt und Sie das beigelegte oder ein anderes geeignetes USB-C Kabel verwenden, dann steigert die Powerbank automatisch die Ausgangsleistung auf bis zu 45 W. Wenn Sie ein nicht kompatibles Kabel verwenden kann nur eine Ausgangsleistung von 5V 3A (15W) genutzt werden. Den Ladestrom 3A können manche Smartphons oder Notebooks nutzen, die mit USB-C Konnektor ausgestattet sind. Für die Ladung oder Freischaltung des geladenen Gerätes wird die Powerbank automatisch ausgeschaltet.

Sicherheitselemente der Powerbank
Schutz-Temperatursensor: Die Powerbank kann bei Temperaturen 0–45 °C geladen werden, bei der Überschreitung der Temperatur 45 °C wird von der Powerbank der Ladestrom gesenkt. Bei höheren Temperaturen als 55 °C hört die Powerbank automatisch auf, geladen zu werden. Die Powerbank können Sie bis Temperatur 55 °C benutzen, bei der Überschreitung dieser Temperatur werden automatisch die Ausgänge deaktiviert. Die Ausgänge werden erst nach der Senkung der Temperatur der Powerbank wieder aktiviert. Weitere elektronische Schutzelemente: Inteligente Schutzfunktionen gegen Überladung, Unter-Ausladung, Überspannung und Kurzschluss.

Instruktionen und Sicherheitshinweise
Vor der ersten Benutzung laden Sie die Powerbank voll.
Die volle Kapazität erreicht die Powerbank nach 3–5 Ladungen.
Lagern Sie die Powerbank im vollgeladenen Zustand, einmal in einem halben Jahr kontrollieren Sie die Powerbank und laden Sie voll.
Um mit der Power Delivery Technologie laden zu können müssen Sie das beigelegte oder ein anderes USB-C Kabel verwenden, das diese Technologie unterstützt.
Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, setzen Sie es langfristig nicht höheren Temperaturen als 40 °C aus.
Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außer Reichweite der Kinder.
Schließen Sie die Powerbank nicht kurz, machen Sie sie nicht kaputt und bearbeiten Sie sie nicht mechanisch.
Schützen Sie sie vor Feuchtigkeit und vor Flüssigkeiten.
Benutzen Sie sie nur zu den Zwecken, zu denen Sie geeignet ist.

Falls die Powerbank das angeschlossene Gerät nicht lädt, kontrollieren Sie den Zustand der Ladung. Ausgeladene Powerbank laden Sie vor dem Wiederanschluss eines Gerätes mindestens 2–3 Stunden.

Recykling
Falls die Lebensdauer der Baterie zu Ende ist, werfen Sie sie nicht in den üblichen Kommunalmüll weg, sondern bringen Sie sie auf einen dazu geeigneten Sammelplatz für Sammlung von Baterien und Akummulatoren. Die Recyklingsymbole sind direkt auf dem Produkt aufgeführt.

Technische Spezifikation
Typ und Kapazität des Akkus: Li-Ion 20 000 mAh / 74 Wh

Input:
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Output:
2 x Smart USB: 5 V / 2,4 A (jeder) • 5 V / 3,4 A (insgesamt)
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 3 A • 12 V / 3 A • 15 V / 3 A • 20 V / 2,25 A
Maximale Ausgangsleistung 60 W.

Ausmaße: 184 x 80 x 22 mm
Gewicht: 480 g

Hergestellt in China für AVACOM s.r.o.

AVACOM Prisma PD-20s Power Bank - User manual EN

Thank you for buying the AVACOM product. Please read the following instructions prior its use.

Package contents
AVACOM Prisma PD-20s Power Bank
USB-C / USB-C cable
User manual



Product description
1. Smart USB output port
2. Smart USB output port
3. USB-C (Type C) input and output
4. Micro USB input
5. Charge status indication button
6. Charge status indicator

Charging the Power Bank
The AVACOM Prisma PD-20s Power Bank can be charged by one of two inputs – either through the Micro USB input (4) or through USB-C (3) connector. The Power Bank can be charged by a charger with the 5 V output and the Micro USB connector. For faster charging, use of a charger with higher output current (2 A and more) is recommended. When charging via the USB-C connector, it is ideal to use a charger that supports the Power Delivery technology, using of which allows for fully charging the Power Bank in less than three hours. The charging process is signaled by LED diodes. When the Power Bank is fully charged, this state is signaled by four lit LED diodes (6).

Checking the charge status of the battery
To check the charge status press the CHECK button (5). If all 4 LEDs are lit, the Power Bank is charged to 75 – 100 %. when 3 LEDs are lit, it means the Power Bank is charged to 50 – 75 %. when 2 LEDs are lit, it means the Power Bank is charged to 25 – 50 %. when 1 LED is lit, it means the Power Bank is charged to 5 – 25 %.

Use of Power Bank
Two USB A and one USB-C connectors are designated for charging your devices using the Power Bank. The Power Bank is automatically activated and begins to charge the attached device (smartphone, tablet, ...) as soon as this device is connected. When using the USB-A (1) or (2) output, the Power Bank charges the connected device based on the device needs (voltage of 5 V and current of up to 2.4 A). When using the USB-C (3) output, the Power Bank charges the connected device based on the device needs (voltage of 5 V and current of up to 3 A). If your device supports Power Delivery and if you use the attached or another suitable USB-C cable for charging, the Power Bank automatically increases the output power to up to 45 W. If you use an incompatible cable, you can use only the 5V 3A (15W) output. Charging current of 3 A can be used by some smartphones and notebooks furnished with USB-C connectors. Once the charged device is fully charged or disconnected, the Power Bank is automatically switched off.

Safety features of the Power Bank
Safety temperature sensor: The Power Bank can be charged at the temperatures of 0 – 45 °C; when the temperature of 45 °C is exceeded, the Power Bank will decrease the charging current. When the temperature exceeds 55 °C, the Power Bank will automatically terminate its charging. The Power Bank can be used in temperatures not exceeding 55 °C; when the temperature exceeds 55 °C, the inputs and outputs will be automatically deactivated. The inputs and outputs will be reactivated once the Power Bank temperature drops. Other electronic protection features: Intelligent protective functions preventing overcharging, undercharging, overvoltage, and short circuit.

Instructions and safety rules
Fully charge the Power Bank prior its first use.
The Power Bank will reach its full capacity after 3 – 5 charging cycles.
Store the Power Bank in a charged state. Check and fully charge the Power Bank every 6 months.
For charging using the Power Delivery technology, use the attached or some other USB-C cable that supports this technology.
Do not throw into fire; prevent long-term exposition to temperatures exceeding 40 °C.
The product is not a toy. Keep away from children.
Do not short-circuit, disassemble, or otherwise mechanically adjust the Power Bank.
Keep away from moisture and liquids.
Use the Power Bank only for the designated purposes.

If the Power Bank is not charging the connected device, check the charge status. Prior using the Power Bank again, charge it for at least 2 – 3 hours.

Recycling
At the end of the lifetime of the battery, do not throw it into common communal waste, but take it to the collection point designated for collecting batteries and accumulators. Recycling symbols are marked directly on the product itself.

Technical specification
Accumulator type and capacity: Li-Ion 20,000 mAh / 74 Wh.

Input:
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Output:
2 x Smart USB: 5 V / 2.4 A each • 5 V / 3.4 A (total).
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 3 A • 12 V / 3 A • 15 V / 3 A • 20 V / 2,25 A
Maximal power output: 60 W.

Dimensions: 184 x 80 x 22 mm
Weight: 480 g

Made in China for AVACOM s.r.o.

Banco Power de AVACOM Prisma PD-20s – Instrucciones de uso ES

Gracias pro la compra del producto AVACOM. Antes de usarlo, lea detenidamente la siguiente información.

Contenido del envase
Banco Power de AVACOM Prisma PD-20s
Cable USB-C / USB-C
Instrucciones de uso



Descripción del producto
1. Salida Smart USB
2. Salida Smart USB
3. USB-C (Tipo C) entrada y salida
4. Micro USB entrada
5. Botón para verificar el estado de carga
6. Indicador del estado de carga

Carga del banco power
El Banco Power AVACOM Prisma PD-20s se puede cargar por una de las dos entradas. Por Micro USB entrada (4) o por el conector USB-C (3). El Banco Power se puede cargar con el cargador de salida 5 V y con el conector Micro USB. Para una carga más rápida resulta óptimo aprovechar el cargador con una corriente de salida mayor (2 A y más). Para cargar mediante el conector USB-C resulta óptimo aprovechar un cargador que soporta la tecnología Power Delivery. El Banco Power se cargará con este cargador en menos de tres horas. El proceso de carga es senalizado por diodos LED. Cuatro diodos LED encendidos (6) senalizan que el Banco Power está cargado.

Chequeo del estado de carga de la batería
Pulse el botón (5) para chequear el estado de carga de la batería. Caso de que todos los 4 LED están iluminados, el Banco Power está cargado a 75–100 %. 3 LED indican la carga a 50–75 %. 2 LED indican la carga a 25–50 %. 1 LED indica la carga a 5–25 %.

Uso del banco power
2 conectores USB y 1 conector USB-C se utilizan para cargar tus dispositivos por medio del Banco Power. Una vez conectado el dispositivo a cargar (smartphone, tableta...), el Banco Power se activa automáticamente y comienza a cargar el dispositivo. Si se utiliza la salida USB-A (1) o (2), el Banco Power carga con una tensión de 5 V y una intensidad de hasta 2.4 A, en función de la demanda del dispositivo conectado. Si se utiliza la salida USB-C (3), el Banco Power carga el dispositivo conectado con una tensión de 5 V y una intensidad de hasta 3A, en función de la demanda del dispositivo conectado. Si tu dispositivo soporta Power Delivery y para cargar utilizarás el cable USB-C adjunto u otro que resulte apropiado, el Banco Power aumentará automáticamente la potencia de salida hasta a 45 W. Si se utiliza un cable no compatible, hay posibilidad de aprovechar solo la salida de 5V 3A (15W). Algunos smartphones y laptops dotados de conector USB-C saben aprovechar la intensidad de carga de 3 A. Una vez desconectado o cargado el dispositivo, el Banco Power de apaga automáticamente.

Características de seguridad del Banco Power
Sensor térmico de protección: El Banco Power se puede cargar a temperaturas 0–45 °C y al superar la temperatura de 45 °C, el Banco Power reduce la corriente de carga. A temperaturas mayores de 55 °C, el Banco Power automáticamente deja de cargar. El Banco Power se puede usar a temperatura máxima 55 °C y al superar ésta temperatura, las salidas automáticamente se desactivan. Las salidas vuelven activarse sólo cuando se reduce la temperatura del Banco Power. Otros elementos electrónicos de protección: Funciones de protección inteligentes contra sobrecarga, carga insuficiente, sobretensión y cortocircuito.

Consejos e instrucciones de seguridad
Hay que cargar el banco power antes de usarla por primera vez.
Se alcanzará la capacidad llena cargando el banco power de tres a cinco veces.
Hay que almacenar el banco power cargado, controlarlo y cargarlo cada seis meses.
Para cargar las tecnologías Power Delivery se utiliza el cable USB-C adjunto u otro que soporta esta tecnología.
No poner al fuego, no exponer a temperaturas mayores a 40 °C.
El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los ninos.
No poner en cortocircuito, no desmontar y no arrgelar mecánicamente el banco power.
Proteger de la humedad y líquidos.
Sólo se puede utilizar el banco power para los fines para los que está destinado.

Si sucede que el Banco Power no está cargando al dispositivo conectado, haga un chequeo del estado de carga. El Banco Power descargado hay que recargarlo mínimo 2-3 horas, antes de volver a conectar el dispositivo respectivo.

Reciclaje
Al final de la vida útil de la batería, no la tire a la basura con residuos urbanos, pero entrégala en un lugar de recogida que sirve para recoger las baterías y acumuladores. Los símbolos de reciclaje están directamente sobre el producto.

Especificación técnica
Tipo y capacidad del acumulador: Li-Ion 20 000 mAh / 74 Wh

Entrada:
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Salida:
2 x Smart USB: 5 V / 2,4 A (cada uno) • 5 V / 3,4 A (total)
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 3 A • 12 V / 3 A • 15 V / 3 A • 20 V / 2,25 A
Potencia máxima de salida: 60 W.

Dimensiones: 184 x 80 x 22 mm
Peso: 480 g

Fabricado en China para AVACOM s.r.o.

AVACOM Prisma PD-20s Batterie externe – Mode d'emploi FR

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit AVACOM. Avant de l'utiliser, lisez attentivement les informations suivantes:

Contenu du paquet
Batterie externe AVACOM Prisma PD-20s
Câble USB-C / USB-C
Mode d'emploi



Description du produit
1. Porte de sortie Smart USB
2. Porte de sortie Smart USB
3. Entrée et sortie USB-C (Type C)
4. Entrée Micro USB
5. Touche pour la détermination de l'état du chargement
6. Indicateur d'état du chargement

Chargement de la batterie externe
La batterie externe AVACOM Prisma PD-20s peut etre chargée par l'une des deux entrées. Par l'entrée Micro USB (4) ou par la prise USB-C (3). Vous pouvez charger la batterie externe par le chargeur avec la sortie 5 V et la prise Micro USB. Pour un chargement plus rapide, le mieux est d'utiliser un chargeur avec un courant de sortie plus élevée (2 A et plus). Utiliser un chargeur supportant la technologie Power Delivery qui permet de recharger la batterie externe en moins de trois heures, est le mode optimal pour recharger en utilisant un connecteur USB de type C. Le chargement est signalé par des diodes LED. Les quatre diodes LED s'allument lorsque la batterie externe est complétement rechargée (6).

Contrôle de l'état de chargement de la batterie
Pour un contrôle de l'état du chargement de la batterie, pressez la touche (5). Si toutes les 4 diodes LED s'allument, la batterie externe est chargée a 75-100 %. 3 diodes LED indiquent un chargement de 50-75 %. 2 diodes LED signifient un chargement de 25-50 %. 1 diode LED indique un chargement de 5-25 %.

Utilisation de la batterie externe
2 connecteurs USD de type A et 1 connecteur de type C vous permettent de recharger vos appareils a l'aide de la batterie externe. Une fois l'appareil devant etre rechargé branché (smartphone, tablette…), la batterie externe s'active automatiquement et commence a recharger l'appareil. En utilisant une sortie USB de type A (1) ou (2), la batterie externe recharge l'appareil branché avec une tension de 5 V et un courant de 2.4 A selon les besoins de l'appareil branché. En utilisant une sortie USB de type C (3), la batterie externe recharge l'appareil branché avec une tension de 5 V et un courant de 3 A selon les besoins de l'appareil branché. Si votre appareil supporte Power Delivery et si vous utilisez le câble USB de type C joint ou un autre pour recharger, alors la batterie externe augmente automatiquement la puissance de sortie jusqu'a 45 W. Si un câble incompatible est utilisé, seule une sortie 5 V 3 A (15 W) peut etre utilisée. Le courant de chargement 3 A peut etre utilisé pour certains smartphones et notebooks équipés d'un connecteur USB de type C. Une fois l'appareil rechargé ou débranché, la batterie externe s'éteint automatiquement.

Eléments de sécurité de la batterie externe
Capteur de protection de température: la batterie externe peut etre chargée a des températures de 0-45 °C, en cas de dépassement d'une température de 45 °C, la batterie externe diminue le courant de charge. A des températures supérieures a 55 °C, la batterie externe arrete automatiquement de se charger. Vous pouvez utiliser la batterie externe jusqu'a une température de 55 °C, lors du dépassement de cette température les sorties se désactivent automatiquement. Les sorties ne se réactivent qu'apres diminution de la température de la batterie externe. Autres éléments électroniques de protection : Fonctions intelligentes de protection contre la surcharge, la sous-décharge, la surtension et le court-circuit.

Instructions et consignes de sécurité
avant la premiere utilisation rechargez la batterie externe.
l'unité n'atteint sa performance maximale qu'apres 3 5 cycles complets de charge.
stockez la batterie externe dans l'était chargé et une fois tous les six mois vérifiez la batterie et rechargez-la.
Utilisez le câble USB de type C joint ou un autre qui supporte cette technologie pour recharger avec la technologie Power Delivery.
ne mettez-pas la station de recharge au feu, ne l'exposez pas sous des températures élevées plus que 40 °C
le produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
ne court-circuitez pas le Power Bank, ni ne le démontez pas ni ne le modifiez pas mécaniquement.
protégez la batterie devant l'humidité et des liquides.
utilisez la batterie externe uniquement a des buts pour lesquelles elle est destinée.

Si la batterie externe ne charge pas l'appareil branché, contrôlez l'état du chargement. Chargez au minimum 2-3 heures la batterie externe déchargée avant rebranchement de l'appareil.

Recyclage
Une fois la durée de vie de la batterie terminée, ne la jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires, mais mettez-la a des endroits destinés a collecter des batteries et accumulateurs. Des symboles de recyclage sont indiqués directement sur le produit.

Spécifications techniques
Type et capacité de l'accumulateur: Li-Ion 20 000 mAh / 74 Wh

Entrée :
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Sortie :
2 x Smart USB: 5 V / 2,4 A (chacun) • 5 V / 3,4 A (au total)
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 3 A • 12 V / 3 A • 15 V / 3 A • 20 V / 2,25 A
Puissance de sortie maximale 60 W.

Dimensions : 184 x 80 x 22 mm
Poids : 480 g

Fabriqué en Chine pour AVACOM s.r.o.

AVACOM Prisma PD-20s Powerbank - Uputstvo za uporabu HR/BA

Zahvaljujemo što ste kupili AVACOM proizvod. Prije korištenja, molimo da pažljivo pročitate sljedeće informacije.

Sadržaj pakiranja
Powerbank AVACOM Prisma PD-20s
Kabel USB-C / USB-C
Uputstvo za uporabu



Opis proizvoda
1. Izlazni port Smart USB
2. Izlazni port Smart USB
3. USB-C (Type C) ulazni i izlazni port
4. Micro USB ulazni port
5. Gumb za utvrđivanje nivoa napunjenosti eksterne baterije
6. Indikator punjenja eksterne baterije

Punjenje eksterne baterije
Powerbank AVACOM Prisma PD-20s je moguće puniti preko jednog od dva ulazna porta. Preko Micro USB ulaznog porta (4) ili preko USB-C konektora (3). Powerbank je također moguće puniti punjačem s izlaznim naponom od 5 V i Micro USB konektorom. Optimalno je koristiti punjač s većom izlaznom jačinom struje (2 A i više). Za punjenje pomoću konektora USB-C je optimalno koristiti punjač koji podržava tehnologiju Power Delivery. Pomoću njega je moguće napuniti eksternu bateriju za manje od tri sata. Punjenje je signalizirano s LED diodama. Napunjena eksterna baterija je signalizirana s četiri svjetleće LED diode.

Kontrola statusa napunjenosti eksterne baterije
Pritisnite gumb (5) da biste prekontrolirali status napunjenosti baterije. Ako svijetle sve 4 LED svjetiljke, eksterna baterija je puna od 75 do 100 %. 3 LED svjetiljke signaliziraju napunjenost od 50 do 75 %. 2 LED svjetiljke znače da je baterija napunjena 50 do 25 %. 1 znači 25 do 5 % napunjenost.

Korištenje eksterne baterije
Za punjenje Vaših uređaja pomoću eksterne baterije su predodređeni 2 USB A konektora i 1 USB-C konektor. Eksterna baterija se automatski aktivira nakon priključivanja i počne puniti uređaj (smartphone, tablet). Ako koristite izlazni port USB-A (1) ili (2), eksterna baterija puni Vaš uređaj naponom od 5V i strujom čak do 2.4 (u skladu s potrebama priključenog uređaja). Ako koristite izlazni port USB-C (3), eksterna baterija puni Vaš uređaj naponom od 5V i strujom čak do 3A (ovisno od potreba priključenog uređaja). U slučaju da vaš uređaj podržava Power Delivery tehnologiju, te koristite za punjenje priloženi ili drugi odgovarajući USB-C kabl, Eksterna baterija automatski poveća snagu do 45W. U slučaju korištenja nekompatibilnog kabla, moguće je iskoristiti samo snagu od 15W (5V 3A). Struju od 3A mogu koristiti neki od smartphonea i notebooka koji imaju USB-C konektor. Nakon punjenja ili isključenja punjenog uređaja, eksterna baterija se automatski isključi.

Sigurnosne značajke eksterne baterije
Zaštitni senzor za temperaturu: Eksternu bateriju možete puniti pri toploti od 0 – 45 °C, nad 45 °C eksterna baterija automatski snižava jačinu struje kojom puni. Pri toplotama većim od 55 °C, eksterna baterija prestaje puniti. Eksternu bateriju možete koristiti do toplote od 55 °C, při većoj toploti se deaktivira. Eksterna baterija se ponovo aktivira pri sniženju toplote. Dodatne elektroničke sigurnosne značajke: Inteligentna zaštitna funkcija protiv preopterećenja, pretjeranog pražnjenja, prevelikog napona i kratkog spoja.

Upute i sigurnosne smjernice
Eksternu bateriju napunite prije prvog korištenja
Puni kapacitet postigne eksterna baterija nakon 3 – 5 punjenja.
Eksternu bateriju pohranjujte u napunjenom stavu. Jednom u pola godine ju provjerite i napunite.
Za punjenje pomoću tehnologije Power Delivery koristite priloženi, ili neki drugi odgovarajući kabl koji podržava ovu tehnologiju.
Ne bacajte u vatru, dugoročno ne ostavljajte na temperaturi većoj od 40 °C.
Proizvod nije igračka. Čuvajte ga dalje od djece.
Eksternu bateriju ne rastavljajte, ne pravite kratak spoj, niti je na bilo kakav način mehanički ne podešavajte.
Eksternu bateriju zaštitite od vlage i tekućine.
Eksternu bateriju koristite samo za svrhe za koje je namijenjena.

Ako eksterna baterija ne puni priključeni uređaj, prekontrolišite status napunjenosti baterije. Praznu eksternu bateriju, prije ponovnog priključivanja, punite minimalno 2-3 sata.

Recikliranje
Ako dođe do kvara na bateriji i ne može više raditi, ne bacajte ju u klasični komunalni otpad, nego predajte na sabirno mjesto za prikupljanje baterija i akumulatora. Simboli recikliranja su uvedeni na proizvodu.

Tehničke specifikacije
Tip i kapacitet akumulatora: Li-Ion 20 000 mAh/ 74Wh

Ulaz:
Micro USB: 5 V / 2 A
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 2 A • 15 V / 2 A • 20 V / 1,5 A

Izlaz:
2x Smart USB: 5 V / 2,4 A (svaki) • 5 V/ 3,4 A (ukupno)
USB Type-C (PD): 5 V / 3 A • 9 V / 3 A • 12 V / 3 A • 15 V / 3 A • 20 V / 2,25 A
Maksimalna izlazna snada 60 W.

Dimenzije: 184 x 80 x 22 mm
Težina: 480 g

Proizvedeno u Kini za AVACOM s.r.o.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!