

Bluetooth chytré brýle

HELMER



Dotyková ovládací plocha (DOP)

Pozn. dotyková ovládací plocha je označena samolepkou, kterou lze sloupnout

Název Bluetooth zařízení is: x11.x12.x13.x14.x15 Bluetooth verze: V5.0 Dosah Bluetooth: 15-20m venku Baterie: Polymer lithium 80mA Doba provozu: až 7 hodin Doba nabíjení: 1-2 hodiny

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: Dotkněte se pravého DOP na 3 vteřiny (červená modrá dioda blue začnou rychle blikat, ozve se oznámení: Power on, pairing). Vypnutí: Dotkněte se DOP na 3 vteřiny (ozve se oznámení: Power down).

Spárování sluchátek

Po zapnutí brýlí bude dioda střídavě rychle blikat modře a červeně. Během tohoto režimu jsou brýle připravené na spárování. Po uvedení pravého sluchátka do režimu párování se dotkněte levého DOP na 2 vteřiny, diody začnou blikat střídavě modře a červeně.

Úspěšné spárování obou sluchátek je potvrzeno tónem.

Spárování s mobilním telefonem

Po spárování obou sluchátek zapnete Bluetooth na Vašem mobilním telefonu. Dejte vyhledat dostupná zařízení. V seznamu dostupných zařízení jsou brýle identifikovány názvem X11.12.13, po-té je dejte připojit. pozn. Pokud vlastníte vícero brýlí, budou mít každé v seznamu Bluetooth svoji položku, přes kterou budete brýle připojovat k mobilnímu telefonu.

Dotykové ovládání

Po zapnutí sluchátek:

- Dvojitým klepnutím na pravé DOP přepínáte mezi jazyky
- Jedním klepnutím na pravé DOP dle pravé probíhající činnosti: Zastavení přehrávání / Spuštění přehrávání / Přijmutí hovoru / Zavěšení hovoru
- V průběhu přehrávání: Dvojitě klepnutí na levé DOP – následující skladba; na pravé DOP – poslední skladba
- V průběhu přehrávání: Trojitě klepnutí na levé DOP – snížení hlasitosti; na pravé DOP – zvýšení hlasitosti
- Podržení DOP na 2 vteřiny aktivuje SIRI

Blížící se vybití baterie

Pokud nabití poklesne pod 3,3V, červená LED začne pomalu blikat a ozve se upozornění: Low battery.

Nabíjení

Je nutné nabíjet oboje sluchátka zvlášť pře micro USB rozhraní. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Po úplném nabití svítí modrá.

Prohlášení o shodě Helmer-Europe, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.

Technická podpora: servis@prijimace.cz, +420 777 840 315 (po-pá 9:00-15:00) Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o. , Opletalova 92, 56301

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!