

CZ

Uživatelský manuál

HD8155
HD8142 Twin C / HD8142 Twin CG
HD8255+, HD8265+, HD8275+
Impulse T2/C / Impulse T2/C CG
Impulse.265 T2/C, Impulse T2/C WiFi
Mini HD265
Mini Combo SE
Mini Combo Extra
Mira, Mira 2 WiFi
T60/T70

| | |
|---|----|
| 1. Bezpečnost | 3 |
| 2. Úvod | 3 |
| 3. Vlastnosti | 3 |
| 4. Dálkový ovladač | 4 |
| 5. Přední panel | 5 |
| 6. Zadní panel | 5 |
| 7. Připojení vašeho systému | 7 |
| 8. Základní ovládání | 11 |
| 8.1 Zapnutí stb | 11 |
| 8.2 Pohotovostní režim | 11 |
| 8.3 Další/předchozí kanál | 11 |
| 8.4 Hlasitost | 11 |
| 8.5 Numerické tlačítka | 11 |
| 8.6 Vypnutí zvuku mute | 11 |
| 8.7 Pause (pozastavení) | 11 |
| 8.8 Vyvolání předchozího kanálu recall .. | 11 |
| 8.9 Oblíbené | 11 |
| 8.10 Zvuk | 12 |
| 8.11 Informace | 12 |
| 8.12 EPG | 12 |
| 8.13 TV/Rádio | 13 |
| 8.14 Seznam kanálů | 17 |
| 8.15 Spánek | 14 |
| 8.16 Stránkování | 14 |
| 8.17 Text | 14 |
| 8.18 Titulky | 14 |
| 8.19 Hledání | 14 |
| 8.20 Zoom | 14 |
| 8.21 TV/RCV | 14 |
| 8.22 Menu | 14 |
| 8.23 Video formát | 14 |
| 8.24 Exit | 14 |
| 9. Stanice | 14 |
| 9.1 Správa stanic | 15 |
| 9.2 Správa oblíbených | 16 |
| 10. Instalace | 16 |
| 10.1 Instalace satelitu (volitelný) | 16 |
| 10.2 Automatická instalace | 18 |
| 10.3 Instalace satelitního příjmu | 18 |
| 10.4 Instalace pozemního příjmu | 18 |
| 10.5 Instalace kabelového příjmu | 18 |
| 11. Systém | 19 |
| 11.1 Jazyk | 19 |
| 11.2 A/v nastavení | 19 |
| 11.3 Síťové nastavení | 20 |
| 11.4 Nastavení času | 20 |
| 11.5 Časovač | 20 |
| 11.6 Rodičovská kontrola | 21 |
| 11.7 Ostatní nastavení | 21 |
| 11.8 Software upgrade | 22 |
| 11.8.1 Upgrade pomocí usb | 22 |
| 11.8.2 Http upgrade | 22 |
| 11.8.3 Ftp upgrade | 22 |
| 11.8.4 Upgrade přes rs232: | 22 |
| 11.8.5 Záloha na usb | 23 |
| 11.9 Tovární nastavení | 23 |
| 11.9.1 Původní hodnoty: | 23 |
| 11.9.2 Vymazat všechny kanály: | 23 |
| 11.9.3 Uložit základné hodnoty | 23 |
| 11.10 Informace | 23 |
| 12. Podmíněný přístup | 24 |
| 12.1 Ca nastavení | 24 |
| 13. Média | 24 |
| 13.1 Nahrávání | 24 |
| 13.2 Film | 24 |
| 13.3 Hudba | 25 |
| 13.4 Obrázky | 26 |
| 13.5 Nastavení pvr | 27 |
| 13.6 Správa úložiště | 27 |
| 13.7 Bezpečné odstranění USB zařízení! .. | 28 |
| 14. Aplikace | 28 |
| 14.1 Youtube | 28 |
| 14.2 Rss reader | 28 |
| 14.3 Předpověď počasí | 29 |
| 14.4 Google mapy | 29 |
| 14.5 FtP | 30 |
| 15. Hry | 30 |
| 15.1 Tetris | 30 |
| 15.2 Snake | 30 |
| 15.3 Othello | 30 |
| 16. Edivision | 30 |
| 17. Nové funkce | 30 |
| 17.1 Ekvalizér | 30 |
| 17.2 Time shift | 31 |
| 17.3 Nahrávání | 31 |
| 18. Řešení problémů | 32 |
| 19. Specifikace | 32 |

1. BEZPEČNOST

Tento HD přijímač byl vyrobený, aby vyhověl mezinárodním bezpečnostním předpisům. Prosím přečtěte si pozorně následující bezpečnostní informace

HLAVNÍ NAPÁJENÍ: Externí DC 12V Adaptér

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel ani napájecí adaptér protože, to by mohlo způsobit požár nebo elektrický výboj.

KAPALINY: Zabraňte styku HD přijímače s jakoukoli kapalinou. Přístroj nesmí být vystavený kapání, nebo stříkání kapalin a žádné předměty obsahující vodu, jako např. váza, nesmíte umisťovat na přístroj

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním vypojte HD přijímač z elektrické sítě. Použijte měkký hadřík (bez rozpouštědel) pro oprášení HD přijímače.

VENTILACE: Otvory na horní straně HD přijímače musí být vždy nezakryté pro volné proudění vzduchu jednotkou. Neumisťujte HD přijímač na čalouněný nábytek nebo na koberec. Nevystavujte HD přijímač přímému slunečnímu záření nebo ho neumisťujte blízko zdroje tepla. Na HD přijímači nenechávejte elektrické zařízení a příslušenství.

PŘIPOJENÍ: Nepoužívejte jiné připojení, než je doporučeno, jinak můžete způsobit poškození HD přijímače.

PŘIPOJENÍ K LNB SATELITNÍ PARABOLY: Odpojte HD přijímač od hlavního napájení před připojováním nebo odpojováním se satelitní parabolou.

ZANEDBANÍ MŮŽE VĚST TAKÉ K POŠKOZENÍ LNB.

PŘIPOJENÍ K TV: Odpojte HD přijímač od hlavního napájení před připojováním nebo odpojováním se satelitní parabolou.

ZANEDBANÍ MŮŽE VĚST TAKÉ K POŠKOZENÍ TV..

UZEMŇENÍ: LNB kabel MUSÍ BÝT UZEMĚNÝ k systému uzemnění satelitní paraboly.

UMÍSTĚNÍ: Umístěte HD přijímač do vnitřního prostředí, kde nebude vystavený oslunění nebo dešti..

2. ÚVOD

Děkujeme za zakoupení HD přijímače. Tento HD přijímač je plně kompatibilní s mezinárodními DVB standardy, a tak může přenášet digitální obraz, zvuk, informace a teletext přímo do vaší TV pomocí satelitního vysílání. Nyní můžete pohodlně sledovat a přijímat digitálně přenášenou hudbu, správy, filmy a sport ze satelitního vysílání ve vašem domově nebo na pracovišti. Můžete využívat zajímavé hry vašeho HD přijímače. Stanice můžete hledat pomocí automatického nebo ručního vyhledávání. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňuje polohování vaší antény na vybranou družici. Můžete uložit až 6000 TV a Rádio stanic a spravovat je jako oblíbené, zamknuté, mazat je, přesouvat a třídít. Menu je velmi jednoduché a podporuje mnoho jazyků. Všechny funkce mohou být ovládané pomocí dálkového ovladače a některé také i z čelního panelu přístroje. HD přijímač je jednoduchý na používání a přizpůsobený pro budoucí použití. Buďte si vědomí, že nový software může změnit a doplnit funkce HD přijímače. Pokud máte problémy so správnou funkcí vašeho HD přijímače, obraťte se prosím na odpovídající kapitolu v této uživatelské příručce, kapitola Řešení problémů. Tato uživatelská příručka vám pomůže zjistit, jak správně používat přijímač.

3. VLASTNOSTI

- Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD
- Paměť pro 6000 kanálů (TV a Rádio)
- Vícejazyčné menu
- Čas přepínání kanálů menší než 1 sekunda
- Úprava seznamu kanálů
- Seznam oblíbených kanálů
- Barevné menu na obrazovce (OSD)
- Funkce Full Picture In Graphic (PIG)
- Elektronický Programový Průvodce (EPG) pro hledání informací o kanálech
- Podpora titulků
- Podpora teletextu přes VBI a softwarové emulace
- Rodičovský zámek pro kanály a programy
- Přenos informací o programech a kanálech z přijímače do přijímače
- Zajímavé hry
- Dolby Digital Bit-Stream výstup přes HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio výstup
- 2x USB 2.0
- 4 LED Display pro informace o službách (volitelné)
- RTC (Real-Time-Clock)
- Time Shift
- Video nahrávání
- Nahrávání jednoho kanálu a Time Shifting kanálu (volitelné)
- Podpora 3G modemů

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!