

## Product Overview

The wireless outdoor siren is an accessory of smart alarm system. It is an extremely powerful 115dB outdoor siren and could work for 36 months standby by 3x(D/LR20) dry cells. Mounting it on the outside of the house can show potential burglars that your house is alarm-proof. It is easy to set up, reliable and safe. With core microprocessor and tamper device, it will alarm and push will be showed in App when it is tampered. The indicator will light up for 1 second for every 9 seconds in the event of low battery and push notification.

## Specifications

-Power Supply	DC12V 1A
-Battery	3x(D/LR20) dry cells
-Transmission Distance	Up to 200m without obstacle
-Standby Current	≤110 uA
-Working Current	≤400 mA
-Siren Volume	115dB@30cm
-Lens Color	Red
-Working Temperature	-20°C~60°C
-Humidity	90%rh (non-condensing)
-IP Grade	IP54
-Bubble Level	Yes
-Tamper Device	Supported
-Prompt Light and Tone Adjustment	Supported
-Battery Standby Time	36 Months
-Housing Material	PC+ABS+Anti-UV
-Weight	950.7g(battery not included) 1369.8(battery included)
-Dimensions(L*W*H)	240mm*220mm*70mm

## Pairing with Alarm Panel

Scanning the QR Code for Pairing  
 1) Turn on the siren, to ensure the siren light is flash, if it is fixed, please reset the siren to makes the siren flash;  
 2) Turn on the alarm system;  
 3) Scan the QR code of the siren, You can also scan the QR code saved in your phone album;  
 4) Name it, after "Save", the pairing result would be confirmed in App and indicated with 2 beeps from siren.

\*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

## Accessories

1. 3 x D(LR20) dry cells
2. 4 x Screws
3. 4 x Plastic Screw Bolts

## Lighting Effects

Working Status	Home Arm	Arm	Disarm	SOS
Lighting Position	Right	Left	Both	Both
Lighting Modes	Off/On/Flash	Off/On/Flash	Off/On/Flash	Flash Sharply

## Popis zařízení

Tato bezdrátová venkovní siréna je určena jako příslušenství pro alarm IGET. Siréna je extrémně hlasitá, až 115dB, siréna může fungovat až 36 měsíců díky napájení baterie 3x D(LR20). Při nízkém stavu baterie bude na siréně toto indikováno každou vteřinu, každých 10 vteřin pomocí aplikace.

## Specifikace

-Napájení	DC12V 1A
-Baterie	3x D(LR20)
-Dosah bezdrát. přenosu	Až 200m bez překážek
-Fototvosní odběr	≤110 uA
-Maximální odběr	≤400 mA
-Hlasitost sirény	115dB@30cm
-Barva výtvaru	Červená
-Pracovní teplota	-20°C~60°C
-Vlhkost	90%rh (bez kondenzace)
-IP zařízení	IP54
-Vodováha	ANO
-Tamper zařízení	ANO
-Změna tónu a hlasitosti sirény	ANO
-Fototvosní výříd na baterie	36 Měsíců
-Materiál krytu	PC+ABS+Anti-UV
-Váha	950.7g(bez baterie) 1369.8(včetně baterie)
-Rozměry (D×S×H)	240mm × 220mm × 70mm

## Světelná signalizace

Status jednotky	Režim doma	Aktivováno	Deaktivováno	SOS
Poloha LED indik.	Pravá	Levá	Celá	Celá
Režim signalizace	Vyp/Zap/Bliká	Vyp/Zap/Bliká	Vyp/Zap/Bliká	Bliká rychle

## Opis zariadenia

Táto bezdrôtová siréna je určená ako príslušenstvo pre alarm IGET. Siréna je extrémne hlasná až 115dB, vonkajšia siréna má môže fungovať až 36 mesiacov vďaka napájaniu batérie 3x D(LR20). Zariadenie bude pomocou LED indikovať nízky stav batérie po dobu 1s, vždy každých 10s budete informovaní notifikáciou aplikácie.

## Specifikácie

-Napájenie	DC12V 1A
-Batérie	3x D(LR20)
-Dosah bezdr. prenosu	Až 200m bez prekážok
-Fototvosní odber	≤110 uA
-Maximálny odber	≤400 mA
-Hlasitosť sirény	115dB@30cm
-Farba LED indikácie	Červená
-Pracovná teplota	-20°C~60°C
-Vlhkosť	90%rh (bez kondenzácie)
-IP zariadenie	IP54
-Vodováhna	ANO
-Tamper zariadenie	ANO
-Zmena tónu a hlasitosti sirény	ANO
-Fototvosní výříd na batérie	36 Měsíců
-Materiál krytu	PC+ABS+Anti-UV
-Váha	950.7g(akku. nélkül) 1369.8(g(akkumulátorral))
-Rozměry (D×S×H)	240mm × 220mm × 70mm

## Světelná signalizácia

Status jednotky	Režim doma	Aktivný	Neaktívny	SOS
Poloha indikácie	Pravá	Ľavá	Celá	Celá
Režim signalizácie	Vyp/Zap/Bliká	Vyp/Zap/Bliká	Vyp/Zap/Bliká	Bliká rýchlo

## Termék áttekintés

A vezeték nélküli kültéri siréna az intelligens riasztórendszer tartozéka. Ez egy rendkívül nagy teljesítményű 115 dB-es siréna, ami akár 36 hónapos készenléti üzemi időben működhet 3 x D (LR20) száraz cellákkal. A ház külső részén történő felszerelése esetén kiválóan mutatja, hogy a ház riasztója milyen élesléti állapotban. Könnyen beállítható, meghibázhat és biztonságos. A mikroprocesszoros elektronika szabotázásértesítést fog indítani, ha a termék felrúg, valamint az alkalmazásban fog jelezni, ha meghibásodott. A jelerősebb 9 másodpercenként 1 másodpercig világít, ha a tápcsatlakozó feszültsége és értesítést küld az App-ra.

## Műszaki jellemzők

-Tápellátás	DC 12V 1A
-Akkumulátor	3 x D (LR20) akkumulátor
-Átviteli távolság	Legfeljebb 200 m nyílt terepen
-Nyugalmi áram	≤110 uA
-Működési áram	≤400 mA
-Siréna hangereje	115 dB @ 30 cm
-Lencse színe	Piros
-Működési hőmérséklet	-20°C ~ 60°C
-Páratartalom	90% rh (nem lecsapódó)
-IP védettség	IP54
-Vízmentés	Igen
-Szabotázásvédelem	Támogatott
-Gyors fény és hangbeállítás	Támogatott
-Akkumulátor készenléti idő	36 hónap
-Ház anyaga	PC + ABS + Anti-UV
-Tömeg	950.7g(akku. nélkül) 1369.8g(akkumulátorral)
-Méretek	240mm × 220mm × 70mm


## Fényjelzések

Munkaállapot	Otthoni	Élesített	Hatástalan	SOS
Világítási mező	Jobb	Bal	Mindkettő	Mindkettő
Világítási módok	Ki / Be / villogás	Ki / Be / villogás	Ki / Be / villogás	Villog élesen



## Appearances



LED Indicator



Parameters and Settings





## Vzhled



LED indikace



Parametry a nastavení





## Vzhľad



LED indikácie



Parametre a nastavenie






## Mejelenés



LED visszajelző



Paraméterek és beállítások



EN

CZ

SK

HU

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!