

08482L - černý  
08483L - bílý

Tento výrobek má vysoký jas a funkci více stupňového osvětlení. Při správných podmínkách a správné instalaci, poskytnete uživateli večerní osvětlení bez více nákladů.

**Přečtěte si je pozorně manuál a postupujte podle pokynů.**

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál: ABS+PC+ polykrystalický solární panel  
Barevné provedení: černé  
Počet LED diod: 84  
Barva světla:  
Vestavěná Li-Ion baterie: 1800mAh/3.7v  
Solární panel: 5.5v/2.6w/  
Rozměr solárního panelu: 173x108mm  
Rozměr celého svítidla: 180 x 190 x 100mm  
Teplota světla: 6500K  
Světelný tok: plně světlo 300lm, slabší světlo 50lm, ztlumené 5lm  
Stupeň krytí: IP65  
Pohybové čidlo: PIR Sensor ano  
Doba nabíjení: 6-8 hodin za jasného slunečního světla  
Úhel světelného paprsku: 120°  
Pracovní teplota: -25° až 65°



### UPOZORNĚNÍ

Instalujte produkt nejlépe na místa, kde nejsou žádné stromy, okapy a jiné překážky, které by mohly zablkovat sluneční světlo. Pokud nemá solární panel dostatek slunečního světla, ovlivní to dobu svícení.

1. Udržujte solární panel čistý – otírejte měkkou vlhkou tkaninou bez abrazivních a čistících prostředků!
2. Neinstalujte výrobek pod jiná svítidla. Osvětlení generované jinými svítidly může způsobit, že výrobek nebude fungovat nebo bliká.

### KROKY INSTALACE

1. Vyvrtejte otvory ve vhodných montážních polohách pomocí vrtáku v kombinaci s příloženou papírovou kartou pro rozteč montážních otvorů
  2. Vložte hmoždinku do vytvořeného otvoru
  3. Zašroubujte šroub do otvoru.
- Speciální tipy: šroub nešroubujte zcela, zanechejte mezeru 2-3 mm pro snadnou instalaci
4. Na šrouby umístěte svítidlo
  5. nejprve zatlačte dolů a poté zatlačte doprava; Instalace je dokončena

### VYUŽITÍ A ÚDRŽBA

Po instalaci zapnete spínač. Spínač je na přední straně produktu,

1. mód svítidlo se nabíjí během dne a automaticky se rozsvítí v noci.
  2. spínač produktu je spínač s obězným kontaktem, se stabilním zapnutým, slabým jasným indukci, indukci, vypnutým jako cirkulačním režimem;
  3. krátké stisknutí spínače poprvé pro dlouhý jasný režim, „měsíc“ indikátor - světle modré světlo, produkt je ve středním jasu; Kontrolka „tvaru měsíce“ na čelním tlačítku je modrá
  4. Dotkněte se spínače podruhé pro režim indukce slabého světla, když nikdo neprojde, produkt bude vydávat slabé světlo, když někdo projde, produkt vyvolá vysoké světlo, trvající asi 15 sekund po obnovení slabého světla; „Slunce na poloviční mřížce“ na klíčovém obličej je modré světlo
  5. třetí poloha spínače – svítidlo se rozsvítí po detekci pohybu na maximální svícení po dobu 15s - bez detekce pohybu světlo se vypne
  6. Dotykem spínače počtvrté vypnete; zdroj světla okamžitě zhasne; indikátor „OFF“ se rozsvítí na 5 sekund a poté zhasne;
  7. Za špatného počasí nebo při nedostatku slunečního záření lze dobit svítidlo nabíječkou USB-C, rozsvítí se zelený indikátor „blesk“.
- Zvláštní poznámka: Při nabíjení výrobku nabíječkou USB-C použijte nabíječku 110-240 V s výstupním napětím 5 V.

### INSTRUKCE

1. Doporučuje se, aby byl výrobek při prvním použití plně nabitý (24 hodin na slunci)
2. Slunečné počasí bude mít vliv na delší dobu svícení, za mlhavého a deštivého počasí je doba svícení kratší.
3. Doporučuje se vypnout napájení, pokud se delší dobu nepoužívá, aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie. Pro nabíjení výrobku v deštivých dnech se doporučuje používat nabíječku typu USB-C.
4. Prosim, pravidelně čistěte prach na fotovoltaickém panelu; Ať může fotovoltaický panel přijímat sluneční záření v maximální míře, aby měl výrobek lepší světelný efekt;
5. Pro maximalizaci životnosti výrobku doporučujeme jednou ročně vyměnit baterii (3,7 V 1800 mAh).
6. Nevyhazujte použité baterie, recyklaci baterií provádějte v souladu s příslušnými zákony a předpisy země nebo regionu uživatele.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!