

# TLAČÍTKA FUNKCÍ



- 1 Tlačítko Nastavení dětského zámku / Atmosférické světlo
- 2 Tlačítko Budík/Hodiny
- 3 Tlačítko +
- 4 Tlačítko -
- 5 Hodiny
- 6 Indikátor času
- 7 Minuty
- 8 Připojení napájení konektorem Typu C
- 9 Výstup USB-A (5V, 1A)
- 10 Nabíjecí oblast
- 11 Indikátor uzamknutí
- 12 Indikátor PM (Odpoledne)
- 13 Indikátor Budík 1
- 14 Indikátor Budík 2

## FUNKCE

### A. Připojení napájení

1. Připojte konec kabelu s konektorem USB-A do napájecího adaptéru a konec s konektorem Typu C do budíku.
2. Rozsvítí se všechny indikátory a budík se přepne do pohotovostního režimu.

### B. Bezdrátové nabíjení

1. Umístěte telefon s funkcí bezdrátového nabíjení na horní plochu budíku. Pokud váš telefon tuto funkci podporuje, spustí se proces nabíjení baterie telefonu. Ověřte si u výrobce vašeho telefonu přesné umístění indukční cívky, abyste dosáhli co nejefektivnějšího procesu nabíjení.

**Tip:** Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení je zapotřebí napájet budík přes přiložený nabíjecí adaptér, který podporuje QC2.0/QC3.0.

**Upozornění:** Během procesu bezdrátového nabíjení dochází k zahřívání obou zařízení. Nabíjení může být přerušeno vlivem zvýšené teploty. Před pokračováním nabíjení odeberte telefon z nabíjecí plochy budíku. Po jeho vychladnutí jej můžete opětovně přiložit.

#### 2. Indikátor stavu nabíjení

- **modré světlo:** probíhá bezdrátové nabíjení přiloženého zařízení
- **modrá rychlá přerušovaná indikace:** na nabíjecí plochu budíku je přiložen telefon, který nepodporuje funkci bezdrátového nabíjení
- **bez indikace:** nabíjení neprobíhá (nabíjení bylo dokončeno nebo není přiloženo žádné zařízení)

## C. USB

Port USB-A (5V, 1 A) slouží k nabíjení zařízení, která nepodporují bezdrátové nabíjení.

**Upozornění:** USB port nepodporuje přenášení režimu QC 2.0/QC 3.0.

## D. Funkce budíku/hodin

### 1. Nastavení formátu času:

Poklepejte na tlačítko Budík/Hodiny pro nastavení 12hodinového nebo 24hodinového formátu času. V případě nastavení 12hodinového formátu času se bude zobrazovat indikátor PM.

### 2. Nastavení času:

- 1) Klepněte jednou na tlačítko Budík/Hodiny pro otevření nastavení minut a upravte hodnotu tlačítkem +/-;
- 2) Po nastavení minut klepněte jednou na tlačítko Budík/Hodiny pro otevření nastavení hodin a upravte hodnotu tlačítkem +/-;
- 3) Klepněte potřetí na tlačítko Budík/Hodiny pro dokončení nastavení času.

### 3. Nastavení budíku:

- 1a) Stiskněte tlačítko „+“ a 3 sekundy jej podržte pro aktivaci nebo deaktivaci budíku 1;
- 1b) Stiskněte tlačítko „-“ a 3 sekundy jej podržte pro aktivaci nebo deaktivaci budíku 2.
- 1c) Indikátor budíku bude po aktivaci budíku svítit;
- 2a) Podržte tlačítko Budík/Hodiny pro otevření nastavení minut budíku 1 a upravte hodnotu tlačítkem +/-;
- 2b) Po nastavení budíku 1 klepněte na tlačítko Budík/Hodiny pro otevření nastavení budíku 2 a upravte hodnotu tlačítkem +/-;
- 3) Pokud nic neuděláte, bude budík zvonit po dobu 3 minut a pak se automaticky vypne.
- 4) Dotykem jakéhokoli tlačítka během zvonění budíku můžete budík přepnout do režimu spánku. Budík ještě 2krát zazvoní po uplynutí 5 minut. V režimu spánku indikátor bliká a tlačítko Budík/Hodiny je neaktivní. Pokud chcete upravit čas, stiskněte prosím dlouze tlačítko „+“ pro zastavení budíku 1 nebo stiskněte dlouze tlačítko „-“ pro zastavení budíku 2. Všechna tlačítka budou fungovat normálně.

### 4. Jas displeje:

Jas displeje pro zobrazení času lze nastavit tlačítky +/- do 5 režimů. Pro úplné vypnutí displeje opakovaně stiskněte tlačítko - dokud displej nezhasne. Opětovné rozsvícení displeje provedete tlačítkem +.

**Upozornění:** Jednotlivé úrovně jasu a funkce bezdrátového nabíjení mobilního telefonu mohou být doprovázeny jemným akustickým tónem.

### 5. Nastavení nočního světla:

Noční světlo lze nastavit do 10 barevných režimů: bílá, střídání RGB odstínů, vybraná barva RGB odstínu: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, tmavě modrá, růžová. Pro okamžité vypnutí nočního světla 2 sekundy podržte tlačítko Atmosférické světlo.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!