

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Popis

1. Madlo
2. Tělo svítidla
3. LED diody
4. Kryt a tlačítko zapnutí/vypnutí
5. USB výstup
6. microUSB nabíjecí vstup
7. LED indikátor
8. Nabíjecí adaptér



Nabíjení

Pokud svítí červený LED indikátor, tak je potřeba nabít baterii. Vypněte reflektor a zapojte napájecí kabel do microUSB konektoru na zadní straně reflektoru. Poté zapojte nabíjecí adaptér do zásuvky. Stav nabíjení je signalizován indikátory podle diagramu níže. Jakmile je baterie plně nabitá, svítí všechny indikátory.

Poznámka

- reflektor je dodáván s před nabitým akumulátorem
- pro nabíjení používejte pouze dodávaný nabíjecí adaptér
- nezapínejte reflektor při nabíjení
- nepoužívejte poškozený nebo jakkoliv modifikovaný nabíjecí adaptér
- nezasahujte do zapojení
- při nepoužívání dobijte akumulátor každý měsíc



Nabíjecí napětí	AC 230V, 50Hz
Baterie	Li-Ion 3.7V DC / 7200mAh
Doba nabíjení	8hod 5V/2 A
Třída ochrany	IP44

Záložní zdroj energie

Výstupní zásuvka USB DC 5V/1A můžete využít pro nabíjení dalších zařízení, např. mobilní telefon, MP3 přehrávač apod. Nabíjení se automaticky přeruší, jakmile celková zátěž přesáhne úroveň stanovenou při výrobě.

Režimy svícení

Několikanásobnými stisky tlačítka pro zapnutí můžete měnit režimy svícení. **První stisk:** 100% jas, **druhý stisk:** 50% jas, **třetí stisk:** SOS, **čtvrtý stisk:** vypnuto. Reflektor vydrží svítit cca 3 hodiny na 100% jas a cca 5 hodin na 50% jas.

Varování

Toto zařízení obsahuje nabíjecí Lithium-iontovou baterii, která může vzplanout a způsobit vážné zranění, je-li používána a skladována nesprávným způsobem.

- nevhazujte baterie ani zařízení samotné do ohně nebo neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou
- nezasahujte do zapojení
- nesnažte se baterii proděravět ani jakkoli jinak poškodit
- neponořujte do vody

Údržba

Pravidelně očistěte reflektor vlhkým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že reflektor je vypnutý a vychladlý. Doporučujeme reflektor 1x měsíčně kompletně vybit a plně nabít. Skladujte pouze s plně nabitým akumulátorem v suchém prostředí, kde teplota nepřesahuje 40°C.

Záruka 24 měsíců se dle § 619 odst. 2 Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro uznání reklamace tohoto zboží. Na toto zboží je poskytována záruka 6 měsíců.