

GPS sledovací zařízení pro seniory

CNE-ST01BB

Stručný návod k obsluze V.1.0

Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku, abyste mohli zařízení začít rychle a správně používat.

1. Příprava před použitím

1.1 Zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství.

1.2 Vyberte 2G micro SIM kartu vyhovující vaší GSM síti, podle doporučení prodejce (před vkládáním micro SIM karty hodinky nejprve vypněte). **Zakažte u SIM karty požadování PIN kódu.** Zkontrolujte, zda je micro SIM karta aktivována, je na ní dostatek kreditu a funguje internet (před vložením do hodinek).

1.3. Sejměte kryt SIM karty a pomocí pinzety opatrně vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda jste kartu vložili správně podle obrázku na štítku na displeji hodinek nebo na obrázcích níže. Poté kryt zavřete a zapněte zařízení. Pevně dotáhněte šroub.

1.4 Nainstalujte aplikaci do telefonu. Pokud nevíte, jak ji stáhnout, požádejte o radu prodejce.

1.5 Otevřete aplikaci Canyon Life -> „GSM Devices“ (Zařízení GSM) -> zaregistrujte svůj účet, nebo se přihlaste, pokud již účet máte

-> připravte zařízení -> zadejte nebo naskenujte registrační kód (uvedený na samolepce na hodinkách «Reg code») -> stiskněte volbu Add device (Přidat zařízení) a zobrazí se zpráva Device successfully connected (Zařízení úspěšně připojeno).

Oskenováním tohoto QR kódu si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Canyon Life:

2. Funkce produktu:

- Systém určování polohy: Určování polohy pomocí Wi-Fi, LBS, GPS
- Určování polohy, výpočet trasy a monitorování v reálném čase
- Telefonní seznam
- Interkom
- Krokoměr
- Budík
- Funkce bezpečnostního monitorování oblasti
- SOS nouzový alarm
- Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie
- Vzdálené vypnutí
- Vodotěsnost s certifikací IP67

3. Úvodní informace o hodinkách



4. Funkce tlačítek:

Tlačítko 1: Stisknutím a podržením tlačítka 1 po dobu 5 sekund hodinky zapnete, když jsou vypnuté. Pokud jsou hodinky zapnuté a krátce stisknete tlačítko 1, ozve se aktuální čas. Aplikace je navržena pro použití s SOS telefonním číslem, takže stisknutím a podržením tlačítka 1 zahájíte vytáčení SOS čísla. Krátkým stisknutím během SOS hovoru zavěsíte.

Krátkým stisknutím tlačítka třikrát po sobě aktivujete funkci měření srdečního tepu.

Krátce stiskněte tlačítko SOS poté, co je vložena karta a zařízení je zapnuto (pokud je síť připojena, rozsvítí se zelená kontrolka po dobu 1 sekundy; pokud síť není připojena, rozsvítí se na 1 sekundu červená kontrolka).

Tlačítko 2: Po krátkém stisknutí tlačítka 2 si budete moci poslechnout zvukovou nahrávku; pokud tlačítko 2 stisknete a podržíte, ozve se hlasová nahrávka – po uvolnění tlačítka se nahrávka odešle do aplikace. Krátkým stisknutím tlačítka 2 přijmete telefonní hovor. Krátkým stisknutím třikrát po sobě automaticky vytočíte číslo SOS.

5. Kontrolky:

1. V případě nízké úrovně nabití baterie (méně než 20 %) každých 5 sekund blikne červená LED; během nabíjení bude kontrolka blikat každou sekundu.

2. V případě hlasové zprávy zelená LED pětikrát zabliká; během nabíjení zůstane po plném nabití svítit.

Během měření srdečního tepu budou střídavě blikat červená a zelená kontrolka. Po provedení měření bude po dobu 3 sekund svítit zelená kontrolka, pokud měření proběhne úspěšně, nebo červená kontrolka, pokud se měření nezdaří.

LED bude svítit červeně, pokud se poloha určuje pomocí GPS.

LED bude svítit zeleně, pokud se poloha určuje pomocí Wi-Fi.

6. Hlavní funkce

6.1 SOS nouzový alarm

Dlouze stiskněte tlačítko SOS po dobu 3 sekund. Hodinky budou ve stavu „výstrahy“.

Vytáčení 3 čísel SOS ve smyčce dvakrát po sobě. Po přijetí hovoru bude vytáčení zastaveno.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!