



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



**TAVNÁ PISTOLE
POWX147****1 URČENÉ POUŽITÍ**

Tato tavná pistole je určena k lepení dílů pomocí horkého roztaveného lepidla. Tento nástroj je vhodný zejména k bodovému lepení, ke spojení malých ploch a pro lepené švy. Není vhodné k profesionálnímu použití.



VAROVÁNÍ! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím zařízení pozorně přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Tento nástroj musí být dalším uživatelům předán pouze současně s tímto návodem.

2 POPIS (OBRÁZEK A)

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Tryska | 7. Měkký úchop |
| 2. Kontrolka ohřevu | 8. Spoušť |
| 3. Nabíjecí zdířka | 9. Snímatelný stojánek |
| 4. Vypínač | 10. USB kabel |
| 5. Kontrolka nabíjení a napájení | 11. Nabíjecí konektor |
| 6. Otvor zasouvání tyčinky lepidla | 12. Tyčinka lepidla |

3 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

POZNÁMKA: tento nástroj je nastaven do přepravního režimu (režimu spánku) který brání poškození akumulátoru vybitím nechtěným zapnutím a předchází nebezpečí požáru, takže není možné nástroj vypínačem spustit.

Před prvním použitím musí být tavná pistole probuzena připojením adaptéru zapojeného do napájení. Kontrolka nabíjení (5) se rozsvítí červeně a po odpojení adaptéru je možné nástroj normálně používat.

Při převozu nebo uskladnění nástroje doporučujeme jeho přepnutí do přepravního režimu. Stiskněte a držte tlačítko vypínače (4) po dobu 5 až 8 sekund a pusťte ho potom, co červená kontrolka (5) třikrát blikne. Potom zkontrolujte, že vypínač nefunguje.

3.1 Nabíjení tavné pistole

POZNÁMKA: V průběhu nabíjení se akumulátor zahřeje. Akumulátor dodaný s tímto nástrojem je nabitý pouze na testovací úroveň a musí být před použitím nabit. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny, a potom se řiďte pokyny k nabíjení.

- Připojte napájecí zdroj k vhodné síťové zásuvce (důležité: zkontrolujte napětí na typovém štítku adaptéru).
- Zapojte nabíjecí konektor (11) do nabíjecí zdířky (3) na horní straně tavné pistole.
- Doba nabíjení je cca 2 až 3 hodiny.
- Když se akumulátor nabíjí, svítí ČERVENÁ kontrolka (5).
- Při plném nabití bude kontrolka svítit zeleně, dokud není adaptér (10) odpojen ze zásuvky. Tavná pistole je připravena k použití.
- **POZNÁMKA:** Zabráňte zamotání nebo zauzlování kabelu.
- Když adaptér nepoužíváte, odpojte ho od sítě a uložte ho na vhodné místo.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!